

RED: Dyrektywa w sprawie urządzeń radiowych (Dyrektywa 2014/53/UE) – wyjaśnienie

Dyrektywa w sprawie urządzeń radiowych określa zasadnicze wymagania, od bezpieczeństwa i kompatybilności elektromagnetycznej po ładowanie USB-C, które urządzenia radiowe muszą spełniać przed wprowadzeniem do obrotu w UE. Stosuje się ją od 13 czerwca 2016 r.; wspólna ładowarka dotyczy laptopów od 28 kwietnia 2026 r., a procedury nadzwyczajne od 30 maja 2026 r.

Przegląd z dnia 24 września 2026, recenzent: Conphora compliance team · Kolejny przegląd: 13 marca 2027 · Nie jest to porada prawna

Najważniejsze fakty

Odniesienie	Dyrektywa 2014/53/UE	Rodzaj aktu	Dyrektywa
Wejście w życie	11 czerwca 2014	Stosuje się od	13 czerwca 2016
Zmieniony przez	Rozporządzenie (UE) 2018/1139, Dyrektywa (UE) 2022/2380, Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2023/1717, Dyrektywa (UE) 2024/2839, Dyrektywa (UE) 2024/2749	Organy egzekwujące	Krajowe organy nadzoru rynku egzekwują krajowe przepisy transponujące dyrektywę, korzystając z uprawnień wynikających z rozporządzenia (UE) 2019/1020, które od 16 lipca 2021 r. zastępuje rozdział o nadzorze rynku w rozporządzeniu (WE) nr 765/2008, do którego odsyła dyrektywa; w Polsce nadzór rynku nad urządzeniami radiowymi sprawuje Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Prezes UKE).
CELEX	32014L0053		

Kluczowe terminy

16 kwietnia 2014	Dyrektywa 2014/53/UE przyjęta przez Parlament Europejski i Radę w Strasburgu	tytuł i blok podpisów po art. 52
11 czerwca 2014	Wejście w życie, dwudziestego dnia po opublikowaniu w Dz.Urz. UE L 153 z 22 maja 2014 r.	art. 51
12 czerwca 2016	Termin, do którego państwa członkowskie miały przyjąć i opublikować przepisy transponujące	art. 49(1)
13 czerwca 2016	Początek stosowania przepisów krajowych; dyrektywa 1999/5/WE uchylona; urządzenia radiowe zgodne z wcześniejszymi przepisami mogły być nadal wprowadzane do obrotu do 13 czerwca 2017 r.	art. 48, art. 49(1) i art. 50
12 czerwca 2018	Najwcześniejsza data, od której producenci muszą rejestrować typy urządzeń radiowych w kategoriach wyznaczonych przez Komisję aktem delegowanym, przed wprowadzeniem ich do obrotu	art. 5(1)
9 sierpnia 2018	Zaczyna obowiązywać rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/1354: piktogram na opakowaniu i tekst instrukcji dla urządzeń radiowych objętych krajowymi ograniczeniami oddawania do użytku lub wymogiem zezwolenia na użytkowanie	art. 2 i art. 3
11 września 2018	Wchodzi w życie rozporządzenie (UE) 2018/1139: pkt 3	załącznik I, pkt 3 (M1)

załącznika I zostaje
przeredagowany tak, że
wyłączony jest wyłącznie
sprzęt lotniczy objęty
rozporządzeniem
podstawowym EASA i
przeznaczony wyłącznie
do użytku w powietrzu, z
certyfikowanymi
bezzałogowymi statkami
powietrznymi na
chronionych
częstotliwościach
lotniczych

17 marca 2022

Zaczyna obowiązywać
rozporządzenie
delegowane (UE)
2019/320: ręczne
telefony komórkowe o
funkcjach zbliżonych do
komputera muszą
obsługiwać lokalizację
dzwoniącego przez Wi-Fi i
dane satelitarne zgodne z
Galileo w łączności
alarmowej (art. 3 ust. 3 lit.
g)

art. 1 i art. 2

27 grudnia 2022

Wchodzi w życie
dyrektywa (UE)
2022/2380: zmiana
dotycząca wspólnej
ładowarki dodaje art. 3
ust. 4, art. 3a, etykietę
ładowania w art. 10 ust. 8
oraz załącznik Ia; państwa
członkowskie musiały
dokonać transpozycji do
28 grudnia 2023 r.

art. 1, art. 2(1) i art. 3

1 października 2023

Wchodzi w życie
rozporządzenie
delegowane (UE)
2023/1717: załącznik Ia
odsyła teraz do EN IEC
62680-1-3:2022 w
odniesieniu do gniazda i
kabla USB Type-C oraz do
EN IEC 62680-1-2:2022
w odniesieniu do USB
Power Delivery

załącznik Ia, część I, pkt 2 i 3 (M3)

27 listopada 2024	Wchodzi w życie dyrektywa (UE) 2024/2839: państwa członkowskie składają sprawozdanie ze stosowania dyrektywy do 12 grudnia 2027 r., a następnie co pięć lat	art. 4 i art. 6
28 listopada 2024	Wchodzi w życie dyrektywa (UE) 2024/2749: procedury nadzwyczajne rynku wewnętrznego dodane jako rozdział Va (art. 43a–43e); transpozycja do 29 maja 2026 r.	art. 9, art. 11 i art. 12
28 grudnia 2024	Przepisy o wspólnej ładowarce zaczynają obowiązywać w odniesieniu do ręcznych telefonów komórkowych, tabletów, aparatów cyfrowych, słuchawek nausznych, zestawów słuchawkowych, ręcznych konsol do gier wideo, przenośnych głośników, czytników e-booków, klawiatur, myszy, przenośnych systemów nawigacji i słuchawek dousznych: gniazdo USB Type-C, USB Power Delivery powyżej 15 W, etykieta ładowania, piktogram oraz możliwość zakupu bez ładowarki	art. 2(1); art. 3(4), art. 3a, art. 10(8) i załącznik Ia, część I, pkt 1.1–1.12
1 sierpnia 2025	Zaczyna obowiązywać rozporządzenie delegowane (UE) 2022/30, zmienione rozporządzeniem delegowanym (UE) 2023/2444: zasadnicze wymagania dotyczące ochrony sieci, prywatności i przeciwdziałania oszustwom z art. 3 ust. 3 lit. d, e i f obejmują	art. 1 i art. 3; art. 1

urządzenia radiowe
podłączone do internetu,
urządzenia radiowe dla
dzieci i zabawki,
urządzenia ubieralne oraz
urządzenia umożliwiające
płatności

28 kwietnia 2026

Przepisy o wspólnej
ładowarce zaczynają
obowiązywać w
odniesieniu do laptopów
(załącznik Ia, część I, pkt
1.13)

art. 2(1)

19 maja 2026

Wchodzi w życie
rozporządzenie
delegowane (UE)
2026/339: uchyla
rozporządzenie
delegowane (UE) 2022/30
ze skutkiem od 11 grudnia
2027 r., kiedy akt o
cyberodporności zacznie
obowiązywać w całości

art. 1 i art. 2

30 maja 2026

Zaczynają obowiązywać
przepisy krajowe
transponujące procedury
nadzwyczajne z dyrektywy
(UE) 2024/2749

art. 11(2)

28 grudnia 2026

Termin sprawozdania
Komisji o skutkach zakupu
urządzeń radiowych bez
ładowarki, z możliwym
wnioskiem o
obowiązkowe rozdzielanie
sprzedaży

art. 47(3)

11 grudnia 2027

Rozporządzenie
delegowane (UE) 2022/30
zostaje uchylone:
wymagania w zakresie
cyberbezpieczeństwa z
art. 3 ust. 3 lit. d, e i f
przestają obowiązywać,
gdyż przejmuje je akt o
cyberodporności,
rozporządzenie (UE)
2024/2847; urządzenia
wprowadzone do obrotu
między 1 sierpnia 2025 r.
a 10 grudnia 2027 r. nadal

art. 1 oraz motywy 4 i 5

podlegają nadzorowi na
podstawie tych wymagań

12 grudnia 2027

Termin pierwszego
pięcioletniego
sprawozdania państw
członkowskich ze
stosowania dyrektywy,
obejmującego okres od 13
czerwca 2023 r.

art. 47(1)

Obowiązki według roli

Producent (w tym właściciele marek)

- Projektować i wytwarzać urządzenia radiowe zgodnie z zasadniczymi wymaganiami: zdrowie i bezpieczeństwo osób, zwierząt domowych i mienia przy zachowaniu celów bezpieczeństwa dyrektywy niskonapięciowej i bez ograniczenia napięcia, odpowiedni poziom kompatybilności elektromagnetycznej oraz skuteczne i efektywne wykorzystanie widma radiowego w celu uniknięcia szkodliwych zakłóceń.
art. 3(1), art. 3(2) i art. 10(1)
- Jeżeli Komisja wyznaczyła aktem delegowanym kategorię produktu, spełniać dodatkowe wymagania z art. 3 ust. 3: od 1 sierpnia 2025 r. ochrona sieci, prywatności i przeciwdziałanie oszustwom w przypadku urządzeń podłączonych do internetu, urządzeń dla dzieci, zabawek, urządzeń ubieralnych i urządzeń umożliwiających płatności oraz od 17 marca 2022 r. lokalizacja dzwoniącego w smartfonach.
art. 3(3); art. 1 i art. 3; art. 1
- W przypadku trzynastu kategorii z załącznika Ia, które można ładować przewodowo, zamontować gniazdo USB Type-C, które pozostaje dostępne i sprawne, zapewnić obsługę kabli USB Type-C, wbudować USB Power Delivery tam, gdzie ładowanie przekracza 5 V, 3 A lub 15 W, oraz dopilnować, aby każdy dodatkowy protokół zachowywał pełną funkcjonalność USB Power Delivery.
art. 3(4) i załącznik Ia, część I
- Skonstruować urządzenie tak, aby mogło być użytkowane w co najmniej jednym państwie członkowskim bez naruszania przepisów dotyczących wykorzystania widma radiowego. art. 10(2)
- Sporządzić dokumentację techniczną zgodnie z załącznikiem V przed wprowadzeniem urządzenia do obrotu, przeprowadzić ocenę zgodności: wewnętrzną kontrolę produkcji z załącznika II, badanie typu UE z załącznika III lub pełne zapewnienie jakości z załącznika IV, z udziałem jednostki notyfikowanej, gdy normy zharmonizowane nie zostały zastosowane lub zostały zastosowane tylko częściowo w odniesieniu do wymagań dotyczących widma oraz art. 3 ust. 3, a następnie sporządzić deklarację zgodności UE i umieścić oznakowanie CE. art. 10(3), art. 17, art. 18 i art. 21
- Sporządzić dokumentację techniczną zgodnie z załącznikiem V przed wprowadzeniem urządzenia radiowego do obrotu. art. 10(3) i art. 21
- Przeprowadzić ocenę zgodności: wewnętrzną kontrolę produkcji z załącznika II, badanie typu UE z załącznika III lub pełne zapewnienie jakości z załącznika IV, z udziałem jednostki notyfikowanej, gdy normy zharmonizowane nie zostały zastosowane lub zostały zastosowane tylko częściowo w odniesieniu do wymagań dotyczących widma oraz art. 3 ust. 3. art. 10(3) i art. 17
- Po wykazaniu zgodności sporządzić deklarację zgodności UE. art. 10(3) i art. 18
- Przechowywać dokumentację techniczną i deklarację zgodności UE przez 10 lat od wprowadzenia urządzenia do obrotu, zapewniać zgodność produkcji seryjnej, a jeżeli uzasadnia to ryzyko, badać próbki urządzeń udostępnionych na rynku, rozpatrywać skargi i prowadzić rejestr skarg, urządzeń niezgodnych z wymaganiami oraz przypadków odzyskania produktu, informując o tym dystrybutorów.
art. 10(4) i art. 10(5)
- Przechowywać dokumentację techniczną i deklarację zgodności UE przez 10 lat od wprowadzenia urządzenia do obrotu. art. 10(4)
- Utrzymywać procedury zapewniające zgodność produkcji seryjnej, z uwzględnieniem zmian w projekcie i w normach, do których się odsyła. art. 10(5)
- Jeżeli uzasadnia to ryzyko, badać próbki urządzeń udostępnionych na rynku, rozpatrywać skargi, prowadzić rejestr skarg, urządzeń niezgodnych z wymaganiami oraz przypadków odzyskania produktu i informować dystrybutorów. art. 10(5)

- Oznaczyć urządzenie numerem typu, partii lub serii albo innym identyfikatorem oraz podać swoją nazwę, zarejestrowaną nazwę handlową lub znak towarowy i jeden pocztowy adres kontaktowy, na urządzeniu albo, jeśli jego rozmiar lub charakter na to nie pozwalają, na opakowaniu lub w dokumencie towarzyszącym, w języku zrozumiałym dla użytkowników końcowych i organów. art. 10(6) i art. 10(7)
- Dostarczać instrukcję i informacje dotyczące bezpieczeństwa w języku określonym przez państwo członkowskie, w tym w przypadku urządzeń nadawczych pasma częstotliwości i maksymalną moc częstotliwości radiowej, a w przypadku urządzeń z załącznika Ia parametry ładowania i zgodne ładowarki oraz etykietę ładowania wydrukowaną w instrukcji i umieszczoną na opakowaniu lub do niego przymocowaną, a w sprzedaży na odległość wyświetlaną w pobliżu ceny. art. 10(8) i załącznik Ia, części II i IV
- Dostarczać instrukcję i informacje dotyczące bezpieczeństwa w języku określonym przez państwo członkowskie, w tym w przypadku urządzeń nadawczych pasma częstotliwości i maksymalną moc częstotliwości radiowej, a w przypadku urządzeń z załącznika Ia parametry ładowania i zgodne ładowarki. art. 10(8) i załącznik Ia, część II
- W przypadku urządzeń z załącznika Ia umieścić etykietę ładowania w instrukcji oraz na opakowaniu lub do niego przymocować, a w sprzedaży na odległość wyświetlać ją w pobliżu ceny.
art. 10(8) i załącznik Ia, część IV
- Dołączać do każdego egzemplarza kopię deklaracji zgodności UE lub uproszczoną deklarację z dokładnym adresem internetowym pełnego tekstu, a jeżeli obowiązują krajowe ograniczenia oddawania do użytku lub wymóg zezwolenia na użytkowanie, umieścić na opakowaniu piktogram lub słowa „Restrictions” lub „Requirements in” wraz ze skrótami państw członkowskich i wymienić te ograniczenia w instrukcji. art. 10(9) i art. 10(10); art. 2
- Dołączać do każdego egzemplarza kopię deklaracji zgodności UE lub uproszczoną deklarację z dokładnym adresem internetowym pełnego tekstu. art. 10(9)
- Jeżeli obowiązują krajowe ograniczenia oddawania do użytku lub wymóg zezwolenia na użytkowanie, umieścić na opakowaniu piktogram lub słowa „Restrictions” lub „Requirements in” wraz ze skrótami państw członkowskich i wymienić te ograniczenia w instrukcji. art. 10(10); art. 2
- Oferując urządzenia z załącznika Ia wraz z ładowarką, oferować je także bez niej oraz umieścić na opakowaniu lub w formie naklejki piktogram z załącznika Ia, część III, informujący, czy ładowarka jest w zestawie, w widoczny sposób, a w sprzedaży na odległość w pobliżu ceny. art. 3a
- Oferując urządzenia z załącznika Ia wraz z ładowarką, oferować je także bez niej. art. 3a(1)
- Umieścić na opakowaniu lub w formie naklejki piktogram z załącznika Ia, część III, informujący, czy ładowarka jest w zestawie, w widoczny sposób, a w sprzedaży na odległość w pobliżu ceny.
art. 3a(2) i załącznik Ia, część III
- Umieścić oznakowanie CE w sposób widoczny, czytelny i trwały na urządzeniu lub na jego tabliczce znamionowej oraz na opakowaniu przed wprowadzeniem do obrotu, a następnie numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jeżeli zastosowano procedurę z załącznika IV; oznakowanie może być mniejsze niż 5 mm, o ile pozostaje czytelne. art. 19 i art. 20
- Jeżeli producent uważa lub ma powody sądzić, że urządzenie wprowadzone przez niego do obrotu nie jest zgodne z wymaganiami, niezwłocznie doprowadzić je do zgodności, wycofać je z obrotu lub odzyskać, a jeżeli stwarza ono ryzyko, poinformować właściwe organy państw członkowskich, w których je udostępniono, podając szczegóły dotyczące niezgodności i podjętych środków naprawczych. art. 10(11)
- Na uzasadniony wniosek przekazywać wszelkie informacje i dokumentację potwierdzające zgodność, w formie papierowej lub elektronicznej, w języku zrozumiałym dla organu, współpracować przy środkach

eliminujących ryzyko oraz umieć zidentyfikować swoich dostawców i odbiorców przez 10 lat.

art. 10(12) i art. 15

- Na uzasadniony wniosek przekazywać wszelkie informacje i dokumentację potwierdzające zgodność, w formie papierowej lub elektronicznej i w języku zrozumiałym dla organu, oraz współpracować przy środkach eliminujących ryzyko. art. 10(12)
- Umieć wskazać organom nadzoru rynku podmioty gospodarcze, które dostarczyły urządzenia producentowi, i te, którym producent je dostarczył, przez 10 lat. art. 15
- Jeżeli Komisja wyznaczyła kategorię produktu, zarejestrować typ urządzenia radiowego w systemie centralnym przed wprowadzeniem go do obrotu i umieścić numer rejestracyjny oraz przedstawić oświadczenia o zgodności dla przewidzianych kombinacji urządzenia radiowego i oprogramowania. art. 4 i art. 5
- Jeżeli Komisja wyznaczyła kategorię produktu, zarejestrować typ urządzenia radiowego w systemie centralnym przed wprowadzeniem go do obrotu i umieścić numer rejestracyjny. art. 5
- Jeżeli wymaga tego akt delegowany, przedstawić oświadczenia o zgodności dla przewidzianych kombinacji urządzenia radiowego i oprogramowania. art. 4

Upoważniony przedstawiciel

- Działać na podstawie pisemnego pełnomocnictwa, które co najmniej umożliwia przechowywanie deklaracji zgodności UE i dokumentacji technicznej do dyspozycji organów nadzoru rynku przez 10 lat, przekazywanie informacji i dokumentacji potwierdzających zgodność na uzasadniony wniosek oraz współpracę z organami przy środkach eliminujących ryzyko. art. 11(2)
- Nie przejmować obowiązku producenta dotyczącego zaprojektowania i wyprodukowania urządzenia zgodnie z zasadniczymi wymaganiami ani sporządzenia dokumentacji technicznej; nie mogą one wchodzić w zakres pełnomocnictwa. art. 11(1)
- Jeżeli ma zastosowanie procedura z załącznika IV, numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej może być umieszczony przez upoważnionego przedstawiciela zgodnie z instrukcjami tej jednostki, a upoważniony przedstawiciel musi umieć zidentyfikować dostawców i odbiorców przez 10 lat. art. 20(3) i art. 15
- Jeżeli ma zastosowanie procedura z załącznika IV, umieścić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej po oznakowaniu CE zgodnie z instrukcjami tej jednostki. art. 20(3)
- Umieć wskazać organom nadzoru rynku podmioty gospodarcze, które dostarczyły urządzenia upoważnionemu przedstawicielowi, i te, którym on je dostarczył, przez 10 lat. art. 15

Importer

- Wprowadzać do obrotu wyłącznie urządzenia radiowe zgodne z wymaganiami, a przed wprowadzeniem sprawdzać, czy producent przeprowadził ocenę zgodności, czy urządzenie może działać w co najmniej jednym państwie członkowskim zgodnie z przepisami o widmie, czy istnieje dokumentacja techniczna, czy umieszczono oznakowanie CE, czy dołączono instrukcję, deklarację zgodności i informacje o ograniczeniach oraz czy podano dane identyfikacyjne i adres producenta; wstrzymać wprowadzenie urządzenia niezgodnego z wymaganiami i poinformować producenta oraz organy, jeżeli stwarza ono ryzyko. art. 12(1) i art. 12(2)
- Podać swoją nazwę, zarejestrowaną nazwę handlową lub znak towarowy oraz pocztowy adres kontaktowy na urządzeniu albo, jeśli nie jest to możliwe, na opakowaniu lub w dokumencie towarzyszącym, w języku zrozumiałym dla użytkowników końcowych i organów. art. 12(3)
- Zapewnić, aby do urządzenia dołączono instrukcję i informacje dotyczące bezpieczeństwa w języku określonym przez państwo członkowskie, a w przypadku urządzeń z załącznika Ia także aby dostarczono etykietę ładowania i wyświetlano ją w widoczny sposób, a w sprzedaży na odległość w pobliżu ceny. art. 12(4)
- Zapewnić, aby do urządzenia dołączono instrukcję i informacje dotyczące bezpieczeństwa w języku określonym przez państwo członkowskie. art. 12(4)
- W przypadku urządzeń z załącznika Ia zapewnić, aby etykieta ładowania była dostarczana i wyświetlana w widoczny sposób, a w sprzedaży na odległość w pobliżu ceny. art. 12(4)
- Dbać o to, aby warunki przechowywania i transportu nie zagrażały zgodności z zasadniczymi wymaganiami, a jeżeli uzasadnia to ryzyko, badać próbki, rozpatrywać skargi i prowadzić rejestr skarg, urządzeń niezgodnych z wymaganiami oraz przypadków odzyskania produktu, informując o tym dystrybutorów. art. 12(5) i art. 12(6)
- Dbać o to, aby warunki przechowywania i transportu nie zagrażały zgodności z zasadniczymi wymaganiami, dopóki urządzenie pozostaje pod odpowiedzialnością importera. art. 12(5)
- Jeżeli uzasadnia to ryzyko, badać próbki urządzeń udostępnionych na rynku, rozpatrywać skargi, prowadzić rejestr skarg, urządzeń niezgodnych z wymaganiami oraz przypadków odzyskania produktu i informować dystrybutorów. art. 12(6)
- Jeżeli urządzenie wprowadzone przez importera do obrotu nie jest zgodne z wymaganiami, niezwłocznie podjąć środki naprawcze, wycofać je z obrotu lub odzyskać, a jeżeli stwarza ono ryzyko, poinformować właściwe organy zainteresowanych państw członkowskich. art. 12(7)
- Przechowywać kopię deklaracji zgodności UE przez 10 lat i zapewnić możliwość udostępnienia dokumentacji technicznej na żądanie; na uzasadniony wniosek przekazywać informacje potwierdzające zgodność w języku zrozumiałym dla organu, współpracować przy środkach eliminujących ryzyko oraz umieć zidentyfikować dostawców i odbiorców przez 10 lat. art. 12(8), art. 12(9) i art. 15
- Przechowywać kopię deklaracji zgodności UE przez 10 lat od wprowadzenia do obrotu i zapewnić możliwość udostępnienia dokumentacji technicznej na żądanie. art. 12(8)
- Na uzasadniony wniosek przekazywać wszelkie informacje i dokumentację potwierdzające zgodność, w formie papierowej lub elektronicznej i w języku zrozumiałym dla organu, oraz współpracować przy środkach eliminujących ryzyko. art. 12(9)
- Umieć wskazać organom nadzoru rynku podmioty gospodarcze, które dostarczyły urządzenia importerowi, i te, którym importer je dostarczył, przez 10 lat. art. 15
- Jeżeli importer wprowadza urządzenie do obrotu pod własną nazwą lub znakiem towarowym albo modyfikuje je w sposób, który może wpłynąć na zgodność, ponosi obowiązki producenta określone w

Dystrybutor (hurtownik lub sprzedawca detaliczny)

- Działać z należytą starannością i przed udostępnieniem urządzenia na rynku sprawdzić, czy ma ono oznakowanie CE, czy dołączono wymagane dokumenty oraz instrukcję i informacje dotyczące bezpieczeństwa w języku państwa członkowskiego, w którym jest sprzedawane, oraz czy producent i importer wypełnili obowiązki dotyczące możliwości działania zgodnie z przepisami o widmie, identyfikacji, adresu, instrukcji, deklaracji i informacji o ograniczeniach; wstrzymać udostępnienie urządzenia niezgodnego z wymaganiami i poinformować producenta lub importera oraz organy, jeżeli stwarza ono ryzyko. art. 13(1) i art. 13(2)
- W przypadku urządzeń z załącznika Ia zapewnić, aby etykieta ładowania była dostarczana i wyświetlana w widoczny i czytelny sposób, a w sprzedaży na odległość w pobliżu wskazania ceny. art. 13(2), akapit trzeci
- Dbać o to, aby warunki przechowywania i transportu nie zagrażały zgodności z zasadniczymi wymaganiami. art. 13(3)
- Jeżeli urządzenie udostępnione przez dystrybutora nie jest zgodne z wymaganiami, dopilnować podjęcia środków naprawczych w celu doprowadzenia go do zgodności, wycofać je z obrotu lub odzyskać, a jeżeli stwarza ono ryzyko, niezwłocznie poinformować właściwe organy zainteresowanych państw członkowskich. art. 13(4)
- Na uzasadniony wniosek przekazywać informacje i dokumentację potwierdzające zgodność, współpracować przy środkach eliminujących ryzyko oraz umieć zidentyfikować dostawców i odbiorców przez 10 lat. art. 13(5) i art. 15
- Na uzasadniony wniosek przekazywać wszelkie informacje i dokumentację potwierdzające zgodność, w formie papierowej lub elektronicznej i w języku zrozumiałym dla organu, oraz współpracować przy środkach eliminujących ryzyko. art. 13(5)
- Umieć wskazać organom nadzoru rynku podmioty gospodarcze, które dostarczyły urządzenia dystrybutorowi, i te, którym dystrybutor je dostarczył, przez 10 lat. art. 15
- Jeżeli dystrybutor sprzedaje urządzenie pod własną nazwą lub znakiem towarowym albo modyfikuje je w sposób, który może wpłynąć na zgodność, przejmuje obowiązki producenta. art. 14

Kary

Państwa członkowskie ustanawiają przepisy o sankcjach za naruszenia krajowych przepisów transponujących przez podmioty gospodarcze; sankcje muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające, a w przypadku poważnych naruszeń mogą obejmować sankcje karne. Organy nadzoru rynku oceniają urządzenia, które stwarzają ryzyko lub nie spełniają zasadniczego wymagania, żądają działań naprawczych, wycofania z obrotu lub odzyskania produktu w terminie współmiernym do ryzyka, a jeżeli podmiot nie zareaguje, zakazują lub ograniczają udostępnianie na rynku, wycofują urządzenie z obrotu lub je odzyskują oraz powiadamiają Komisję i pozostałe państwa członkowskie; w podobny sposób można postąpić z urządzeniami zgodnymi z wymaganiami, które nadal stwarzają ryzyko. Uchybienia formalne, takie jak brak lub nieprawidłowo umieszczone oznakowanie CE, brak lub nieprawidłowa deklaracja zgodności UE, niekompletna dokumentacja techniczna, brak lub nieprawidłowa etykieta ładowania albo piktogram, brak danych identyfikacyjnych lub informacji o ograniczeniach, a także naruszenie obowiązków dotyczących rozdzielenia sprzedaży ładowarki lub rejestracji, trzeba usunąć, a w przeciwnym razie skutkują one ograniczeniem, zakazem, wycofaniem z obrotu lub odzyskaniem produktu, zaś w razie braków w dokumentacji technicznej można zlecić badanie na koszt producenta lub importera. W Polsce nadzór rynku nad urządzeniami radiowymi sprawuje Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (Prezes UKE) w ramach krajowego systemu nadzoru rynku. art. 46, art. 40, art. 42, art. 43 i art. 21(4)

Lista kontrolna

- 1. Potwierdzić, że produkt jest urządzeniem radiowym w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 i że nie zachodzi żadne wyłączenie z załącznika I ani z art. 1 ust. 3; jeżeli produkt nie ma celowej funkcji radiowej, stosować dyrektywę niskonapięciową i dyrektywę EMC.
- 2. Określić swoją rolę dla każdego produktu, pamiętając, że sprzedaż pod własną marką lub modyfikacja urządzenia czyni z Państwa producenta (art. 14).
- 3. Sporządzić wykaz mających zastosowanie zasadniczych wymagań: art. 3 ust. 1 i 2 dla wszystkich urządzeń, art. 3 ust. 3 lit. d–f dla urządzeń podłączonych do internetu, urządzeń dla dzieci, zabawek, urządzeń ubieralnych i urządzeń płatniczych do 11 grudnia 2027 r. (wyroby medyczne są wyłączone ze wszystkich trzech), art. 3 ust. 3 lit. g dla smartfonów oraz art. 3 ust. 4 wraz z załącznikiem Ia dla trzynastu kategorii ładowarek.
- 4. Wybrać drogę oceny zgodności: wewnętrzna kontrola produkcji z załącznika II, gdy normy zharmonizowane zastosowano w całości, w przeciwnym razie badanie typu UE z załącznika III lub pełne zapewnienie jakości z załącznika IV z udziałem jednostki notyfikowanej (art. 17).
- 5. Skompletować dokumentację techniczną z załącznika V, w tym wersje oprogramowania i oprogramowania układowego, sprawozdania z badań i wyjaśnienie możliwości działania zgodnie z przepisami o widmie, przed wprowadzeniem produktu do obrotu (art. 21).
- 6. Sporządzić deklarację zgodności UE według załącznika VI albo uproszczony tekst z załącznika VII z adresem internetowym pełnej deklaracji i przechowywać ją wraz z dokumentacją przez 10 lat (art. 10 ust. 4, art. 10 ust. 9 i art. 18).
- 7. Umieścić oznakowanie CE na urządzeniu i opakowaniu, dodać numer typu lub serii oraz nazwę i adres producenta i importera (art. 10 ust. 6, art. 10 ust. 7, art. 12 ust. 3 i art. 20).
- 8. Opracować instrukcję z pasmami częstotliwości i mocą maksymalną, parametrami i etykietą ładowania dla urządzeń z załącznika Ia oraz piktogramem lub tekstem dotyczącym ograniczeń, jeżeli obowiązują ograniczenia krajowe (art. 10 ust. 8 i 10, rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/1354).
- 9. W przypadku telefonów, tabletów, laptopów i pozostałych kategorii z załącznika Ia oferować produkt bez ładowarki oraz umieścić piktogram informujący o ładowarce w zestawie i etykietę ładowania na opakowaniu i w pobliżu ceny w internecie (art. 3a i art. 10 ust. 8).
- 10. Wdrożyć procedurę działań naprawczych i powiadamiania, 10-letnią identyfikowalność dostawców i odbiorców oraz, jeżeli uzasadnia to ryzyko, rejestr skarg (art. 10 ust. 5, art. 10 ust. 11, art. 12 ust. 7, art. 13 ust. 4 i art. 15).

Źródła

1. Dyrektywa 2014/53/UE w sprawie urządzeń radiowych, tekst skonsolidowany z 30 maja 2026 r. (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:02014L0053-20260530>
2. Dyrektywa 2014/53/UE w brzmieniu opublikowanym w Dz.Urz. UE L 153 z 22 maja 2014 r. (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32014L0053>
3. Informacje o dokumencie, daty i powiązania dla CELEX 32014L0053 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:32014L0053>
4. Dyrektywa (UE) 2022/2380 zmieniająca dyrektywę 2014/53/UE, wspólna ładowarka (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32022L2380>
5. Dyrektywa (UE) 2024/2749 w sprawie procedur nadzwyczajnych dotyczących oceny zgodności i nadzoru rynku produktów (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32024L2749>
6. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2022/30 stosujące art. 3 ust. 3 lit. d, e i f dyrektywy (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32022R0030>
7. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2023/2444 przesuujące stosowanie rozporządzenia delegowanego (UE) 2022/30 na 1 sierpnia 2025 r. (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32023R2444>
8. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2026/339 uchylające rozporządzenie delegowane (UE) 2022/30 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32026R0339>
9. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/320 w sprawie lokalizacji dzwoniącego w łączności alarmowej z urządzeń mobilnych (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32019R0320>
10. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/1354 w sprawie przedstawiania informacji o krajowych ograniczeniach użytkowania (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32017R1354>
11. Dyrektywa w sprawie urządzeń radiowych (Komisja Europejska, DG GROW) — https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/electrical-and-electronic-engineering-industries-eei/radio-equipment-directive-red_en
12. Kontrol med EMC og RED (Sikkerhedsstyrelsen) — <https://www.sik.dk/erhverv/produkter/el-produkter/vejledninger/redemc/kontrol-emc-og-red>
13. Sikkerhedsstyrelsen, en del af Erhvervsstyrelsen from January 2026 (Sikkerhedsstyrelsen) — <https://www.sik.dk/sikkerhedsstyrelsen-del-erhvervsstyrelsen>

Wygenerowano z <https://www.conphora.com/pl/rozporzadzenia-ue/red/> dnia 13 października 2026

Opracowane na podstawie oficjalnego tekstu w EUR-Lex i wytycznych Komisji, ze źródłem dla każdego faktu. Nie jest to porada prawna.