

WEEE: Dyrektywa WEEE (Dyrektywa 2012/19/UE) – wyjaśnienie

Dyrektywa WEEE zobowiązuje producentów sprzętu elektrycznego i elektronicznego, także importerów i sprzedawców na odległość, do sfinansowania zbierania i przetwarzania zużytego sprzętu oraz oznaczenia go symbolem przekreślonego kosza; dystrybutorzy odbierają go bezpłatnie. Stosuje się ją od 14 lutego 2014 r.; ostatnio zmieniła ją dyrektywa (UE) 2024/884.

Przegląd z dnia 24 września 2026, recenzent: Conphora compliance team · Kolejny przegląd: 14 marca 2027 · Nie jest to porada prawna

Najważniejsze fakty

Odniesienie	Dyrektywa 2012/19/UE	Rodzaj aktu	Dyrektywa
Wejście w życie	13 sierpnia 2012	Stosuje się od	14 lutego 2014
Zmieniony przez	Dyrektywa (UE) 2018/849, Dyrektywa (UE) 2024/884	Organy egzekwujące	Państwa członkowskie kontrolują i monitorują dane z rejestru, przesyłki oraz zakłady przetwarzania i ustanawiają w przepisach transponujących skuteczne, proporcjonalne i odstrasżające sankcje; dyrektywa jest wymieniona w załączniku I do rozporządzenia (UE) 2019/1020 w sprawie nadzoru rynku w odniesieniu do swoich wymagań dotyczących produktów.
CELEX	32012L0019		

Kluczowe terminy

4 lipca 2012	Dyrektywa 2012/19/UE przyjęta przez Parlament Europejski i Radę w Strasburgu, przekształcająca dyrektywę 2002/96/WE	tytuł i blok podpisów po art. 27
13 sierpnia 2012	Wejście w życie, dwudziestego dnia po opublikowaniu w Dz.Urz. UE L 197 z 24 lipca 2012 r.; w okresie przejściowym dyrektywa obejmuje dziesięć kategorii z załącznika I, w tym panele fotowoltaiczne	art. 2(1)(a), art. 20(2) i art. 26
14 lutego 2014	Termin, do którego państwa członkowskie miały wprowadzić w życie przepisy transponujące i zgłosić Komisji przepisy o sankcjach	art. 22 i art. 24(1)
15 lutego 2014	Dyrektywa 2002/96/WE, zmieniona dyrektywami 2003/108/WE i 2008/34/WE, uchylona; odesłania do niej odczytuje się jako odesłania do dyrektywy 2012/19/UE zgodnie z tabelą korelacji w załączniku XII	art. 25, załącznik XI, część A, i załącznik XII
15 sierpnia 2015	Poziomy odzysku z załącznika V, część 2, obowiązują według kategorii z załącznika I do 14 sierpnia 2018 r., na przykład 85% odzysku i 80% przygotowania do ponownego użycia i recyklingu w przypadku dużych urządzeń gospodarstwa domowego i automatów do sprzedaży	art. 11(1) i załącznik V, część 2
1 stycznia 2016	Minimalny poziom zbierania wynoszący 45% średniej masy sprzętu elektrycznego i elektronicznego wprowadzonego do obrotu w ciągu trzech poprzednich lat; poziom 4 kg na mieszkańca obowiązywał do 31 grudnia 2015 r.	art. 7(1)
4 lipca 2018	Wchodzi w życie dyrektywa (UE) 2018/849: przepisana sprawozdawczość państw członkowskich w art. 16 ust. 6–9, dodany art. 16a o zachętach dla hierarchii postępowania z odpadami, a uprawnienie do	art. 3 i art. 5

przyjmowania aktów
delegowanych w art. 19 zawężone
do załączników IV, VII, VIII i IX

15 sierpnia 2018	Otwarty zakres: dyrektywa obejmuje cały sprzęt elektryczny i elektroniczny zaklasyfikowany do sześciu kategorii z załącznika III, z zastrzeżeniem wyłączeń z art. 2 ust. 3 i 4; obowiązują poziomy odzysku z załącznika V, część 3; od tej daty zaczynają się finansowanie przez producentów i oznaczenie daty dla sprzętu objętego otwartym zakresem	art. 2(1)(b), art. 2(4), art. 12(1)(c), art. 13(1)(c), art. 15(2) i załącz.
1 stycznia 2019	Minimalny roczny poziom zbierania wynoszący 65% średniej masy sprzętu elektrycznego i elektronicznego wprowadzonego do obrotu w ciągu trzech poprzednich lat albo 85% wytworzonego ZSEE; dziesięć wymienionych państw członkowskich mogło odroczyć go najpóźniej do 14 sierpnia 2021 r.	art. 7(1) i art. 7(3)
5 lipca 2020	Termin transpozycji dyrektywy (UE) 2018/849 przez państwa członkowskie	art. 4(1)
25 stycznia 2022	Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-181/20 (Vysočina Wind) stwierdza nieważność art. 13 ust. 1 w zakresie, w jakim zobowiązywał producentów do sfinansowania zużytych paneli fotowoltaicznych wprowadzonych do obrotu między 13 sierpnia 2005 r. a 13 sierpnia 2012 r.	motywy 4–6
8 kwietnia 2024	Wchodzi w życie dyrektywa (UE) 2024/884: finansowanie przez producentów ograniczone do paneli fotowoltaicznych wprowadzonych do obrotu od 13 sierpnia 2012 r. i sprzętu objętego otwartym zakresem od 15 sierpnia 2018 r., do oznakowania odsyła się do EN 50419:2022, dodany art. 24a dotyczący przeglądu	art. 1 i art. 3
1 lipca 2025	Dania: elektronikaffaldsbekendtgørelsen,	§ 71 i przypis 1

rozporządzenie wykonawcze nr
942 z 20 czerwca 2025 r., weszło
w życie, zastępując
rozporządzenie wykonawcze nr
1566 z 19 grudnia 2022 r. i
wdrażając dyrektywę (UE)
2024/884

2 lipca 2025

Komisja publikuje ocenę
dyrektywy (SWD(2025) 184 i
185): dyrektywa jest adekwatna,
spójna i proporcjonalna, ale blisko
połowa wytworzonego ZSEE nie
jest zbierana, a luki w
egzekwowaniu przepisów
utrzymują się, zwłaszcza w
odniesieniu do sprzedawców
internetowych; wnioski posłużą
do rewizji w ramach aktu o
gospodarce o obiegu zamkniętym

9 października 2025

Termin transpozycji dyrektywy
(UE) 2024/884 przez państwa
członkowskie

art. 2(1)

31 grudnia 2026

Termin, do którego Komisja ma
ocenić potrzebę rewizji dyrektywy,
w tym wyodrębnienia kategorii
paneli fotowoltaicznych i
mechanizmu pokrywającego
koszty gospodarowania odpadami
z paneli w razie niewypłacalności
producenta, a w stosownych
przypadkach przedstawić wniosek
ustawodawczy

art. 24a

Obowiązki według roli

Producent (wytwórca, właściciel marki, odsprzedawca pod własną marką, importer lub sprzedawca na odległość)

- Zarejestrować się w rejestrze producentów każdego państwa członkowskiego, w którym jest się producentem, przed wprowadzeniem EEE do obrotu na jego rynku, podając informacje z załącznika X, część A: nazwę, adres i osobę kontaktową, krajowy numer identyfikacyjny i podatkowy, kategorię z załącznika III i rodzaj sprzętu, nazwę marki, sposób wypełniania obowiązków indywidualnie lub w ramach systemu zbiorowego, w tym gwarancję finansową, technikę sprzedaży oraz oświadczenie o prawdziwości informacji. W Polsce wprowadzający sprzęt musi być wpisany do rejestru BDO przed rozpoczęciem działalności. art. 16(1) i (2) oraz załącznik X, część A; § 6 i § 8
- Zarejestrować się w rejestrze producentów każdego państwa członkowskiego, w którym jest się producentem, przed wprowadzeniem EEE do obrotu na jego rynku, podając informacje z załącznika X, część A; w Polsce wpis do rejestru BDO musi poprzedzać rozpoczęcie działalności.
art. 16(1) i (2) oraz załącznik X, część A; § 6
- Zgłaszać zmiany zarejestrowanych informacji o producencie; w Danii w ciągu miesiąca od zmiany.
art. 16(2); § 8
- Finansować co najmniej zbieranie z punktów zbierania, przetwarzanie, odzysk i bezpieczne dla środowiska unieszkodliwianie ZSEE z gospodarstw domowych pochodzącego z własnych produktów, indywidualnie lub przystępując do systemu zbiorowego, oraz przy wprowadzaniu każdego produktu do obrotu zapewnić gwarancję w formie uczestnictwa w systemie finansowania, ubezpieczenia recyklingu lub zablokowanego rachunku bankowego. Dotyczy to sprzętu z załącznika I wprowadzonego do obrotu po 13 sierpnia 2005 r., paneli fotowoltaicznych wprowadzonych do obrotu od 13 sierpnia 2012 r. i EEE objętego otwartym zakresem wprowadzonego do obrotu od 15 sierpnia 2018 r.; historyczny ZSEE z pozostałego sprzętu z załącznika I jest finansowany zbiorowo przez wszystkich producentów obecnych na rynku proporcjonalnie do ich udziału w rynku. art. 12(1), (3) i (4)
- Finansować co najmniej zbieranie z punktów zbierania, przetwarzanie, odzysk i bezpieczne dla środowiska unieszkodliwianie ZSEE z gospodarstw domowych pochodzącego z własnych produktów, indywidualnie lub w ramach systemu zbiorowego, oraz swój udział w rynku w historycznym ZSEE z gospodarstw domowych. art. 12(1) i (4)
- Przy wprowadzaniu każdego produktu do obrotu zapewnić gwarancję, że gospodarowanie jego ZSEE będzie sfinansowane: uczestnictwo w systemie finansowania, ubezpieczenie recyklingu lub zablokowany rachunek bankowy. art. 12(3)
- Finansować zbieranie, przetwarzanie, odzysk i unieszkodliwianie ZSEE od użytkowników innych niż gospodarstwa domowe dla tych samych grup produktów i dat; w przypadku historycznego ZSEE z załącznika I zastępowanego nowymi równoważnymi produktami koszty finansuje się przy dostawie nowych produktów, chyba że państwo członkowskie uczyni odpowiedzialnym użytkownika biznesowego, a z klientami biznesowymi można umownie uzgodnić inne metody finansowania. Producenci lub działające w ich imieniu osoby trzecie muszą także zapewnić zbieranie takiego ZSEE niepochodzącego z gospodarstw domowych. art. 5(5) i art. 13
- Oznaczyć każdy egzemplarz EEE wprowadzany do obrotu symbolem przekreślonego kosza na kółkach z załącznika IX, w sposób widoczny, czytelny i trwały oraz najlepiej zgodnie z EN 50419:2022; wyłącznie jeżeli wymaga tego rozmiar lub funkcja produktu, symbol można umieścić na opakowaniu, w instrukcji i na karcie gwarancyjnej. Dodać oznaczenie z art. 15 ust. 2 wskazujące, że sprzęt wprowadzono do obrotu po 13 sierpnia 2005 r., w przypadku paneli fotowoltaicznych od 13 sierpnia 2012 r., a w przypadku EEE objętego otwartym zakresem od 15 sierpnia 2018 r.; zalecana w dyrektywie norma EN 50419:2022 określa także producenta i datę. art. 12(3), art. 14(4), art. 15(2) i załącznik IX

- W ciągu roku od pierwszego wprowadzenia do obrotu w Unii nowego typu EEE przekazać ośrodkom ponownego użycia oraz zakładom przetwarzania i recyklingu, bezpłatnie i w podręcznikach lub w formie elektronicznej, informacje potrzebne do przygotowania do ponownego użycia i przetwarzania, wskazujące komponenty i materiały oraz miejsce występowania substancji i mieszanin niebezpiecznych. art. 15(1)
- Zgłaszać do rejestru dane z załącznika X, część B, według kategorii: ilość EEE wprowadzonego do obrotu na rynku krajowym w ujęciu wagowym oraz ilość ZSEE selektywnie zebranego, poddanego recyklingowi, w tym przygotowaniu do ponownego użycia, odzyskanego i unieszkodliwionego lub wywiezionego w obrębie Unii lub poza nią, oraz prowadzić ewidencję masy ZSEE opuszczającego punkty zbierania oraz wchodzącego do zakładów przetwarzania i odzysku i z nich wychodzącego. W Danii roczne sprawozdanie do Dansk Producentansvar składa się do 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy, a poświadczenie biegłego rewidenta do 31 maja, chyba że przysługuje zwolnienie ze względu na wielkość. art. 11(4), art. 16(2)(c) i załącznik X, część B; § 13 i § 14
- Zgłaszać do rejestru dane z załącznika X, część B, według kategorii: EEE wprowadzony do obrotu na rynku krajowym w ujęciu wagowym oraz ZSEE selektywnie zebrany, poddany recyklingowi, odzyskowi, unieszkodliwieniu lub wywieziony; w Danii do Dansk Producentansvar do 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy. art. 16(2)(c) i załącznik X, część B; § 13
- Prowadzić ewidencję masy ZSEE opuszczającego punkty zbierania oraz wchodzącego do zakładów przetwarzania i odzysku i z nich wychodzącego. art. 11(4)
- W Danii złożyć do 31 maja poświadczenie biegłego rewidenta dotyczące rocznego sprawozdania, chyba że przysługuje zwolnienie ze względu na wielkość. § 14
- Ustanowić, indywidualnie lub zbiorowo, systemy odzysku ZSEE z zastosowaniem najlepszych dostępnych technik i osiągać minimalne poziomy z załącznika V, część 3, dla całego selektywnie zebranego ZSEE: 85% odzysku i 80% przygotowania do ponownego użycia i recyklingu w przypadku urządzeń do wymiany temperatury i urządzeń wielkogabarytowych, 80% i 70% w przypadku ekranów, 75% i 55% w przypadku małych urządzeń i małych urządzeń informatycznych oraz 80% recyklingu w przypadku lamp; przetwarzanie musi co najmniej obejmować usunięcie wszystkich płynów oraz substancji i komponentów z załącznika VII, a ZSEE wywieziony poza Unię jest zaliczany tylko wtedy, gdy udowodniono równoważne warunki przetwarzania. art. 8(2) i (3), art. 10(2), art. 11(1) i załącznik V, część 3
- Nie utrudniać ponownego użycia ZSEE przez szczególne cechy konstrukcyjne lub procesy produkcyjne, chyba że przynoszą one nadrzędne korzyści dla środowiska lub bezpieczeństwa, a w przypadku siedziby w innym państwie członkowskim ustanowić upoważnionego przedstawiciela w drodze pisemnego pełnomocnictwa; sprzedawca na odległość sprzedający do państwa członkowskiego, w którym nie ma siedziby, musi to zrobić. art. 4 i art. 17
- Nie utrudniać ponownego użycia ZSEE przez szczególne cechy konstrukcyjne lub procesy produkcyjne, chyba że przynoszą one nadrzędne korzyści dla środowiska lub bezpieczeństwa. art. 4
- Jeżeli sprzedaje się EEE w drodze umowy zawartej na odległość do państwa członkowskiego, w którym nie ma się siedziby, ustanowić tam upoważnionego przedstawiciela w drodze pisemnego pełnomocnictwa; producent mający siedzibę w innym państwie członkowskim może to zrobić. art. 17

Dystrybutor (hurtownik lub sprzedawca detaliczny, stacjonarny lub internetowy)

- Przy dostawie nowego produktu do gospodarstwa domowego odebrać stary sprzęt równoważnego typu, który pełnił te same funkcje, co najmniej bezpłatnie i w systemie jeden do jednego, chyba że państwo członkowskie zapewniło użytkownikowi końcowemu równie łatwą i bezpłatną alternatywę. art. 5(2)(b)
- W sklepach detalicznych o powierzchni sprzedaży EEE co najmniej 400 m² lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie zbierać bezpłatnie i bez obowiązku zakupu bardzo małe ZSEE, których żaden wymiar zewnętrzny nie przekracza 25 cm, chyba że upubliczniona ocena wykazuje, że istniejące systemy zbierania są co najmniej równie skuteczne. art. 5(2)(c)
- Zapewnić przekazanie otrzymanego ZSEE do właściwego przetworzenia zgodnie z art. 8 oraz bezpłatnie przekazywać informacje o otrzymanym ZSEE potrzebne państwu członkowskiemu do ustalenia poziomu zbierania; ZSEE stwarzający zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa z powodu zanieczyszczenia można odmówić przyjęcia. art. 5(2)(c) i (e) oraz art. 7(2)(b)
- Zapewnić przekazanie otrzymanego ZSEE do właściwego przetworzenia zgodnie z art. 8; ZSEE stwarzający zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa z powodu zanieczyszczenia można odmówić przyjęcia. art. 5(2)(c) i (e)
- Bezpłatnie przekazywać informacje o otrzymanym ZSEE potrzebne państwu członkowskiemu do ustalenia poziomu zbierania. art. 7(2)(b)
- Przekazywać użytkownikom informacje wymagane przez państwo członkowskie, na przykład w instrukcji obsługi lub w punkcie sprzedaży: że ZSEE nie wolno wyrzucać razem z niesegregowanymi odpadami komunalnymi, jakie systemy zwrotu i zbierania istnieją, jaka jest rola użytkownika w ponownym użyciu i recyklingu, jaki wpływ mają substancje niebezpieczne oraz co oznacza symbol przekreślonego kosza na kółkach. art. 14(2) i (5)
- Sprawdzić, kto jest producentem: jeżeli odsprzedaże się pod własną nazwą lub znakiem towarowym albo w sposób zawodowy wprowadza do obrotu EEE z innego państwa, jest się samemu producentem z pełnymi obowiązkami rejestracji, finansowania, oznaczania i sprawozdawczości. W Danii dystrybutor nie może nabywać ani sprzedawać EEE od producentów niezarejestrowanych w rejestrze producentów. art. 3(1)(f)(ii) i (iii) oraz art. 3(1)(g); § 12 i § 70, nr 4
- Jeżeli odsprzedaże się EEE pod własną nazwą lub znakiem towarowym albo w sposób zawodowy wprowadza do obrotu EEE z innego państwa, jest się samemu producentem z pełnymi obowiązkami rejestracji, finansowania, oznaczania i sprawozdawczości. art. 3(1)(f)(ii) i (iii) oraz art. 3(1)(g)
- W Danii nie nabywać ani nie sprzedawać EEE od producentów niezarejestrowanych w rejestrze producentów. § 12 i § 70, nr 4

Upoważniony przedstawiciel

- Działać na podstawie pisemnego pełnomocnictwa producenta i odpowiadać za wypełnianie obowiązków tego producenta wynikających z dyrektywy na terytorium państwa członkowskiego, w którym ma się siedzibę; producent mający siedzibę w innym państwie członkowskim może upoważnionego przedstawiciela wyznaczyć, a sprzedawca na odległość sprzedający do tego państwa członkowskiego musi to zrobić. art. 17(1)–(3)
- Zarejestrować się w krajowym rejestrze producentów z informacjami z załącznika X, część A, w tym własną nazwą, adresem i osobą kontaktową oraz danymi kontaktowymi reprezentowanego producenta, i zobowiązać się do ich aktualizowania. W Danii producent rejestruje swojego przedstawiciela w Dansk Producentansvar, która prosi przedstawiciela o potwierdzenie rejestracji drogą cyfrową w ciągu 7 dni; każdy producent może zarejestrować tylko jednego przedstawiciela.
art. 16(1) i (2)(a) i (b) oraz załącznik X, część A, pkt 1; § 7, stk. 4 i 5
- Zgłaszać dane z załącznika X, część B, w imieniu reprezentowanego producenta: okres sprawozdawczy, kategorię, ilość EEE wprowadzonego do obrotu na rynku krajowym w ujęciu wagowym oraz ilości ZSEE selektywnie zebranego, poddanego recyklingowi, odzyskanego, unieszkodliwionego i wywiezionego.
art. 16(2)(c) i załącznik X, część B
- Dopilnować wypełnienia obowiązków dotyczących finansowania, gwarancji, oznaczania i informowania z art. 12–15 w odniesieniu do sprzętu reprezentowanego producenta na swoim terytorium, ponieważ pełnomocnictwo czyni upoważnionego przedstawiciela osobą odpowiedzialną za obowiązki producenta na tym terytorium. art. 12–15 oraz art. 17(1) i (2)

Kary

Państwa członkowskie ustanawiają przepisy o sankcjach za naruszenia przepisów krajowych przyjętych na podstawie dyrektywy; sankcje muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające, a przepisy o nich należało zgłosić Komisji do 14 lutego 2014 r. Państwa członkowskie muszą także kontrolować i monitorować co najmniej informacje zgłaszane do rejestru producentów, przesyłki, a w szczególności wywóz ZSEE poza Unię, oraz działalność zakładów przetwarzania, i mogą obciążać producentów lub osoby organizujące przesyłkę kosztami analizy i przechowywania używanego EEE podejrzanego o to, że jest ZSEE. W Polsce dyrektywę wdraża ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. 2015 poz. 1688). W Danii elektronikaffaldsbekendtgørelsen, rozporządzenie wykonawcze nr 942 z 20 czerwca 2025 r., przewiduje karę grzywny dla każdego, kto wprowadza EEE do obrotu bez rejestracji, podaje nieprawidłowe lub wprowadzające w błąd informacje rejestracyjne, sprzedaje sprzęt od niezarejestrowanych producentów, nie składa sprawozdań lub składa je nieprawidłowo, nie zapewnia gwarancji finansowej, nie oznacza sprzętu, nie odbiera lub nie zbiera przydzielonego ZSEE albo lekceważy nakaz organu nadzoru; kara może wzrosnąć do pozbawienia wolności do 2 lat, jeżeli naruszenie było umyślne lub wynikało z rażącego niedbalstwa i spowodowało szkodę w środowisku lub korzyść majątkową, a przedsiębiorstwa mogą ponosić odpowiedzialność karną. Miljøstyrelsen nadzoruje obowiązki producentów, może nakazać przedstawienie dokumentów, danych i informacji o łańcuchu dostaw, dokonywać zakupów próbnych pod ukrytą tożsamością i nakazać zmianę lub usunięcie treści w internecie oraz rozpatruje w ciągu 4 tygodni odwołania od decyzji Dansk Producentansvar. art. 22 i art. 23; § 65–70

Lista kontrolna

- 1. Potwierdzić, że każdy produkt jest EEE w granicach 1 000 V prądu przemiennego lub 1 500 V prądu stałego i że nie zachodzi wyłączenie z art. 2 ust. 3 lub 4; przypisać go do jednej z sześciu kategorii z załącznika III, pamiętając, że panele fotowoltaiczne należą do urządzeń wielkogabarytowych.
- 2. Ustalić, gdzie jest się producentem: gdzie wytwarza się lub nadaje własną markę, gdzie odsprzedaże się pod własną marką, gdzie importuje się w sposób zawodowy oraz do każdego państwa członkowskiego, do którego sprzedaje się na odległość (art. 3 ust. 1 lit. f).
- 3. Zarejestrować się w każdym krajowym rejestrze producentów przed wprowadzeniem produktów na ten rynek, z danymi z załącznika X, część A; w Polsce wpisać się do rejestru BDO przed rozpoczęciem działalności (art. 16).
- 4. W państwach członkowskich, w których nie ma się siedziby, ustanowić upoważnionego przedstawiciela w drodze pisemnego pełnomocnictwa i rejestrować się za jego pośrednictwem; sprzedawcy na odległość muszą to zrobić (art. 17).
- 5. Wybrać sposób finansowania: przystąpić do systemu zbiorowego albo ustanowić system indywidualny i zapewnić gwarancję finansową dla każdego produktu wprowadzonego do obrotu (art. 12 ust. 3).
- 6. Umieścić symbol przekreślonego kosza na kółkach oraz oznaczenie producenta i daty na samym sprzęcie, zgodnie z EN 50419:2022, a na opakowaniu, w instrukcji i na karcie gwarancyjnej tylko wtedy, gdy wymaga tego rozmiar lub funkcja (art. 14 ust. 4 i art. 15 ust. 2, załącznik IX).
- 7. Opublikować informacje o ponownym użyciu i przetwarzaniu dla każdego nowego typu EEE w ciągu roku od pierwszego wprowadzenia go do obrotu w Unii (art. 15 ust. 1).
- 8. Ustanowić przepływ danych do rocznego sprawozdania o ilościach wprowadzonych do obrotu oraz zebranego i przetworzonego ZSEE, według kategorii i w ujęciu wagowym; w Danii do 31 marca, z poświadczeniem biegłego rewidenta do 31 maja (art. 16 ust. 2 lit. c, załącznik X, część B, §§ 13 i 14).
- 9. Jeżeli jest się dystrybutorem, zorganizować bezpłatny odbiór w systemie jeden do jednego w punkcie sprzedaży oraz, w sklepach o powierzchni sprzedaży EEE co najmniej 400 m², zbieranie bardzo małego ZSEE bez konieczności zakupu (art. 5 ust. 2).
- 10. Utrzymywać aktualność rejestracji, w Danii zgłaszać zmiany w ciągu miesiąca, oraz ponownie sprawdzić ramy prawne po przeglądzie Komisji z art. 24a, przewidzianym do 31 grudnia 2026 r.

Źródła

1. Dyrektywa 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, tekst skonsolidowany z 8 kwietnia 2024 r. (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:02012L0019-20240408>
2. Dyrektywa 2012/19/UE w brzmieniu opublikowanym w Dz.Urz. UE L 197 z 24 lipca 2012 r. (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32012L0019>
3. Informacje o dokumencie, daty i powiązania dla CELEX 32012L0019 (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:32012L0019>
4. Dyrektywa (UE) 2018/849 zmieniająca dyrektywy 2000/53/WE, 2006/66/WE i 2012/19/UE (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32018L0849>
5. Dyrektywa (UE) 2024/884 zmieniająca dyrektywę 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32024L0884>
6. Rozporządzenie (UE) 2019/1020 w sprawie nadzoru rynku i zgodności produktów, załącznik I (EUR-Lex) — <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32019R1020>
7. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE) (Komisja Europejska, DG Environment) — https://environment.ec.europa.eu/topics/waste-and-recycling/waste-electrical-and-electronic-equipment-weee_en
8. Nowa ocena dotycząca poprawy dyrektywy WEEE, 2 lipca 2025 r. (Komisja Europejska, DG Environment) — https://environment.ec.europa.eu/news/new-evaluation-looks-how-improve-weee-directive-2025-07-02_en
9. Bekendtgørelse nr. 942 af 20. juni 2025 om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af sådant udstyr (elektronikaffaldsbekendtgørelsen) (Retsinformation) — <https://www.retsinformation.dk/eli/1ta/2025/942>
10. Producentansvar for elektronik (Miljøstyrelsen) — <https://mst.dk/erhverv/groen-produktion-og-affald/affald-og-genanvendelse/producentansvar/elektronik>

Wygenerowano z <https://www.conphora.com/pl/rozporzadzenia-ue/weee/> dnia 13 października 2026

Opracowane na podstawie oficjalnego tekstu w EUR-Lex i wytycznych Komisji, ze źródłem dla każdego faktu. Nie jest to porada prawna.